

Datenblatt

BenQ MX611

XGA Daten-/ Videoprojektor

- XGA 1024 x 768
- 4000 ANSI-Lumen
- 3D via HDMI
- MHL



Technologie

Typ: DLP™
physikalische Auflösung: XGA 1024 x 768
Lichtstärke: 4000 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 20.000:1
Farben: 1,07 Mrd.
Bildformate: Physikalisch 4:3 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 240 W
Max. Lebensdauer: 4.000 Stunden im Normalmodus
8.000 Stunden im Smart Eco Modus
15.000 Stunden im Lamp Save Modus

Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften: Manueller Zoom
Bilddiagonale: 1,52 m – 7,62 m
Lichtstärke/ Brennweite: F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm
Throw ratio**: 1.96-2.15
Zoom: 1,1:1

Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)
Eingangssignale: 15-102 kHz, 23-120 Hz
Eingänge:
Composite Video 1 x RCA Cinch
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
RGB VGA-Analog 1 x über D-Sub 15 pin
Audio 1 x Mini Jack
HDMI 2 x (1x HDMI, 1x HDMI/MHL)
USB 2 x (1x USB Typ A 1.5A, 1x USB Typ mini B)
Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin
Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack
Lautsprecher: 1 x 2 Watt

Bedienung

Funktionen: 3D fähig über HDMI, Vertikal Keystone, Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Eco Blank, Passwortschutz, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG),
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (30 Sprachen)
Fernbedienung: IR-Fernbedienung

Sicherheit Energie

Zertifizierungen: CE
Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Typ. 280 Watt, Standby <0,5 Watt
Größe (B x H x T): 296 x 116 x 237 mm

Eigenschaften

Gewicht: 2,3 kg
Betriebsgeräusch: 34 dB (A) im Normalmodus
29 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör: Tragetasche, Ersatzlampe, QCast Dongle, QCast Mirror Dongle
Garantie und Service: 36 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 29.09.2017

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Strasse 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters